

CADERNO DE QUESTÕES



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

EDITAL PSPS TA N.º 005/2026

NOME:

DATA E HORA: 13/09/2026 09:15

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ELETROELETRÔNICA

LOCAL:

SALA:

INSTRUÇÕES

1) Conferência inicial

Verifique seu **nome e o cargo indicado** da capa deste caderno e leia atentamente as instruções.

2) Composição do caderno *(confira após o início da prova)*

- Contém **20 (vinte) questões objetivas**.
- Todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D e E).
- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações exclusivamente neste Caderno.

3) Cartão-Resposta

Confira se o seu **nome, número de inscrição, data de nascimento, CPF e cargo** estão corretos. Caso identifique que o Cartão-Resposta não corresponde aos seus dados, comunique imediatamente ao fiscal **para que seja providenciada a substituição**. O fiscal não está autorizado a alterar informações impressas, e não serão aceitas reclamações posteriores. O preenchimento do Cartão-Resposta é de sua inteira responsabilidade. Não haverá substituição em caso de erro de preenchimento.

4) Material permitido

É obrigatório o uso exclusivo de caneta esferográfica fabricada em material transparente, com tinta azul ou preta.

5) Duração da prova

A prova terá duração de 2 (duas) horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.

6) Regras de saída

- Ao término da prova, entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.
- A saída definitiva da sala somente será permitida após **1 (uma) hora** do início da prova.
- É permitido levar apenas a folha intermediária de respostas, localizada na última página deste caderno, desde que contenha exclusivamente as alternativas assinaladas, sendo vedadas quaisquer outras anotações.
- Os **3 (três) últimos candidatos** somente poderão se retirar da sala simultaneamente.

7) Assinaturas

Escreva seu nome completo e assine na capa deste Caderno, e assine também no local indicado no Cartão-Resposta.

BOA PROVA!



Nome completo: _____

Assinatura: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

As escolas de samba cariocas já definiram os seus enredos para o Carnaval 2027 e a literatura vai, mais uma vez, cruzar a Sapucaí. Personagens, histórias e ideias que só existem em livros serão transformados em samba no pé, fantasias e alegorias pelas comunidades.

Na Unidos da Tijuca, o enredo será a história mirabolante de *A cabeça do santo*, da escritora cearense Socorro Acioli. A Unidos de Vila Isabel também vai partir de um romance, *Torto arado*, fenômeno editorial de Itamar Vieira Jr., baiano **radicado** no Rio de Janeiro.

Já a Beija-Flor de Nilópolis voltará quase três décadas depois ao universo da escritora e pajé marajoara Zeneida Lima, aos 92 anos, enquanto a União de Maricá, estreante no Grupo Especial, escolheu o legado do antropólogo, educador e escritor Darcy Ribeiro (1922-1997) para brigar pelo título de campeã.

(Disponível em:

<https://www.publishnews.com.br/materias/2026/08/18/literatura-brasileira-inspira-enredos-do-carnaval-2027>. Acesso em 20 ago. 2026. Adaptado.)

Questão 01

(Correta: D)

No trecho "A Unidos de Vila Isabel também vai partir de um romance, *Torto arado*, fenômeno editorial de Itamar Vieira Jr., baiano **radicado** no Rio de Janeiro", a palavra "radicado" tem o sentido de:

- (A) Radical.
- (B) Errante.
- (C) Nômade.
- (D) Residente.
- (E) Deslocado.

Questão 02

(Correta: A)

No texto, a expressão "mais uma vez" tem importante função: modificar o verbo "cruzar", ou seja, ela é um:

- (A) Adjunto adverbial.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Aposto.
- (D) Sujeito.
- (E) Complemento verbal.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 3 a 4.

Socorro Acioli na Tijuca e Itamar Vieira na Vila Isabel

Após homenagear Carolina Maria de Jesus (1914-1977) no Carnaval 2026, a Unidos da Tijuca continua de olho na estante. Desta vez, porém, criará as suas fantasias inspirada no romance *A cabeça do santo* (Companhia das Letras), publicado em 2014 e um dos romances brasileiros de maior circulação dos últimos anos.

No livro de Socorro Acioli, Samuel chega à pequena cidade cearense de Candeia depois de uma longa viagem para cumprir uma promessa feita à mãe. Sem ter onde ficar, encontra abrigo dentro da cabeça oca e abandonada de uma enorme estátua de Santo Antônio. É ali que descobre uma capacidade insólita: consegue ouvir as preces que mulheres apaixonadas dirigem ao santo casamenteiro.

A história nasceu a partir de uma imagem real, a cabeça de uma gigantesca estátua de Santo Antônio que até hoje permanece separada do corpo em Caridade, no sertão do Ceará. A própria Socorro visitou recentemente o barracão da escola na Cidade do Samba para conhecer alegorias, figurinos e protótipos do desfile, traduzido pelo carnavalesco Lucas Milato.

E se a Tijuca vai ao Ceará, a Unidos de Vila Isabel seguirá rumo à Chapada Diamantina, na Bahia. A escola escolheu para o próximo Carnaval o enredo *Torto arado – Sobre a terra há de viver sempre o mais forte*, baseado no best-seller de Itamar Vieira Jr., publicado pela Todavia em 2019.

O livro acompanha as irmãs Bibiana e Belonísia, filhas de trabalhadores de uma fazenda no sertão baiano, a partir de um acidente ocorrido ainda na infância. Ao contar a trajetória das duas e da comunidade de Água Negra, Itamar constrói uma narrativa inebriante sobre terra, ancestralidade, trabalho e desigualdade, na qual se destaca a presença do Jarê, religião de matriz africana tradicional da região.

É justamente essa dimensão que ganhará protagonismo no Carnaval, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal, o enredo vai abordar a luta quilombola sob a perspectiva encantada do Jarê, ainda inédito como tema central de um desfile na Marquês de Sapucaí.

Vencedor dos prêmios LeYa, Jabuti e Oceanos, *Torto arado* tornou-se um fenômeno raro na ficção brasileira contemporânea e ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. O romance abriu a chamada Trilogia da Terra, completada por *Salvar o fogo* (2023) e *Coração sem medo* (2025).

(Disponível em:

<https://www.publishnews.com.br/materias/2026/08/18/literatura-brasileira-inspira-enredos-do-carnaval-2027>. Acesso em 20 ago. 2026. Adaptado.)

Questão 03

(Correta: B)

A partir da leitura atenta do texto, analise as sentenças a seguir:

I.A Unidos da Tijuca homenageou Carolina Maria de Jesus neste ano e, ano que vem, homenageará Socorro Acioli.

II.De acordo com o texto, a história de Acioli, *A cabeça do santo*, é a narrativa real a respeito da estátua de Santo Antônio, localizada no sertão do Ceará, enquanto *Torto arado* narra a história real de duas irmãs do sertão baiano. Portanto, são obras biográficas.

III.A escola Unidos de Vila Isabel, ancorada na perspectiva encantada do Jarê, levará a luta dos povos quilombolas para o sambódromo, no Carnaval de 2027.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

Questão 04

(Correta: D)

A respeito do segundo parágrafo do texto, seu objetivo principal é:

- (A) Descrever o personagem Samuel, dando ao leitor elementos para compreender como ele é.
- (B) Explicar o samba-enredo da escola de samba Unidos da Tijuca.
- (C) Narrar detalhadamente a história vivida por Samuel no romance, desde sua chegada em Caridade, no Ceará.
- (D) Resumir o enredo do romance *A cabeça do santo*, o qual será a inspiração da Unidos da Tijuca, no Carnaval do próximo ano.
- (E) Argumentar em defesa da decisão da Unidos da Tijuca em se inspirar no romance *A cabeça do santo*.

Questão 05

(Correta: A)

O reencontro de Zeneida Lima com _____ Beija-Flor

Na Beija-Flor de Nilópolis, literatura e Carnaval têm um antigo carretel de linha para desenrolar. A escola levará para _____ Sapucaí o enredo *Zeneida: O sopro do pó de louro*, homenagem _____ pajé, escritora, poeta e ambientalista marajoara Zeneida Lima, aos 92 anos.

Será um reencontro quase 30 anos depois de uma primeira parceria que rendeu um troféu _____ escola [...]. Em 1998, o livro *O mundo místico dos Caruanas da Ilha do Marajó*, [...] inspirou o enredo *Pará, o Mundo Místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu*. A Beija-Flor foi campeã daquele Carnaval. Agora, a escola retorna _____ esse universo colocando _____ própria autora no centro do desfile. [...]

(Disponível em:

<https://www.publishnews.com.br/materias/2026/08/18/literatura-brasileira-inspira-enredos-do-carnaval-2027>. Acesso em 20 ago. 2026. Adaptado.)

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas no excerto:

- (A) a – a – à – à – a – a.
- (B) à – à – à – à – à – à.
- (C) à – a – a – a – a – à.
- (D) à – a – a – à – à – à.
- (E) a – à – a – a – a – a.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06

(Correta: E)

O princípio de funcionamento de um *soft starter* é:

- (A) O chaveamento de diodos que permitem a maior ou menor condução da corrente contínua.
- (B) A variação da relação de transformação de potencial elétrico entre os circuitos primário e secundário.
- (C) O chaveamento de transistores BJT, que retificam o sinal senoidal da corrente elétrica.
- (D) A variação da relação de transformação da relação de corrente elétrica entre os circuitos primário e secundário.
- (E) O chaveamento de tiristores por pulsos no circuito de disparo, controlando a condução de cada semiciclo da corrente elétrica senoidal.

Questão 07

(Correta: C)

Um técnico em eletrotécnica precisa analisar a forma da onda da tensão nos terminais de um motor trifásico ligado em delta (Δ). Para isso, ele utiliza um osciloscópio convencional, não isolado, alimentado por uma rede elétrica padrão, executada com o esquema de aterramento TN-S e utilizando um cabo de alimentação trifilar (2P+T) para carga monofásica. Considerando as características do osciloscópio, do motor e do esquema de aterramento, assinale a alternativa correta sobre a viabilidade e execução dessa medição:

- (A) A medição pode ser realizada diretamente, conectando a garra de aterramento (garra jacaré) da ponta de prova (ponteira) convencional e não isolada em um dos terminais do motor e a ponta de sinal em outro dos terminais, visto que o motor em delta possui um neutro virtual flutuante que impede a circulação de correntes de curto-circuito pelo chassi do osciloscópio.

- (B) A medição deve ser feita utilizando apenas a ponta de sinal da ponta de prova (ponteira) conectada numa das fases do motor com a garra de aterramento (garra jacaré) flutuando (desconectada), utilizando dessa forma a blindagem do osciloscópio (referência comum dos canais) para referenciar ao condutor neutro da rede TN-S, obtendo-se assim a leitura direta da tensão de linha (fase-fase) do motor trifásico ligado em delta.
- (C) A medição direta de tensão de linha (fase-fase) com uma única ponta de prova (ponteira) convencional e não isolada é inviável, pois conectará uma das fases de alimentação do motor diretamente ao condutor de proteção (PE), através da referência comum do osciloscópio, resultando em um curto-circuito fase-terra franco e possível dano irreparável ao osciloscópio.
- (D) É possível realizar a medição conectando a garra de aterramento (garra jacaré) da ponta de prova (ponteira) convencional e não isolada a um dos terminais do motor, ligado a uma das fases, desde que o motor esteja protegido por um disjuntor-motor do tipo termomagnético, pois o tempo de atuação do dispositivo de segurança impedirá que a corrente de surto danifique a malha blindada do cabo coaxial da ponta de prova (ponteira) do osciloscópio.
- (E) Para viabilizar a medição de forma segura, utilizando apenas uma ponta de prova (ponteira) convencional e não isolada, o técnico deve remover temporariamente o condutor de proteção (PE) do cabo de alimentação do osciloscópio, eliminando o risco de choque elétrico e mantendo o chassi do aparelho em potencial zero.

Questão 08

(Correta: E)

Sobre o intertravamento de contatos de circuitos de comandos elétricos, é correto afirmar que:

- (A) É uma prática somente pode adotada se a alimentação do circuito de comando for com tensão contínua.
- (B) Pode ser realizada com um varistor.
- (C) É uma prática desnecessária em todos os casos.
- (D) É uma prática obrigatória em todos os casos.
- (E) É uma medida que visa evitar a simultaneidade indesejada de atuação de dispositivos.

Questão 09

(Correta: D)

Determinados serviços em instalações elétricas exigem que o circuito seja considerado efetivamente desenergizado e liberado para o trabalho somente mediante procedimentos apropriados, obedecida uma sequência prevista no projeto, conforme estabelecido pela legislação federal vigente. Assinale a alternativa que indica corretamente a Norma Regulamentadora (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta esse

procedimento, seguida da sequência exata dessas etapas (do início ao fim do processo), conforme a mais recente atualização:

- (A) NR-10. Seccionamento; Impedimento de reenergização; Instalação de aterramento temporário; Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada; Instalação da sinalização de impedimento de reenergização; Delimitação e sinalização da área de trabalho.
- (B) NR-35. Seccionamento; Impedimento de reenergização; Instalação de aterramento temporário; Constatação da ausência de tensão; Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada; Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.
- (C) NR-12. Desligamento; Constatação da ausência de tensão; Impedimento de reenergização; Instalação de aterramento temporário; Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e dos trabalhadores quanto ao arco elétrico; Instalação da sinalização de impedimento de reenergização; Delimitação e sinalização da área de trabalho.
- (D) NR-10. Desligamento; Constatação da ausência de tensão; Impedimento de reenergização; Constatação de ausência de tensão para instalação de aterramento temporário; Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e dos trabalhadores quanto ao arco elétrico; Instalação da sinalização de impedimento de reenergização; Delimitação e sinalização da área de trabalho.
- (E) NR-5410. Seccionamento; Impedimento de reenergização; Constatação da ausência de tensão; Instalação de aterramento temporário; Instalação da sinalização de impedimento de reenergização; Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada.

Questão 10

(Correta: E)

A respeito da retificação da tensão senoidal da rede de baixa tensão, considerando a retificação de onda completa em ponte e a retificação de meia onda, assinale a alternativa correta:

- (A) Para retificar onda completa, apenas 01 (um) diodo é minimamente necessário e, para meia onda, 04 (quatro) diodos.
- (B) O uso de diodos não permite a obtenção de pontes retificadoras, seja para meia-onda, seja para onda-completa.
- (C) A tensão da rede de baixa tensão, provida pela concessionária de energia elétrica, já é retificada.
- (D) Tanto para retificar onda completa, quanto a meia onda, apenas 02 (dois) diodos são minimamente necessários.
- (E) Para retificar onda completa, 04 (quatro) diodos idênticos são minimamente necessários e, para meia onda, apenas 01 (um) diodo.

Questão 11

(Correta: C)

Ao adentrar uma oficina de reparos elétricos, observa-se um capacitor "solto" sobre uma bancada que precisa ser arrumada para ser utilizada. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta:

- (A) Deve-se ligar o capacitor a uma tomada elétrica de baixa tensão para a tensão senoidal provocar a descarga natural e, somente após alguns minutos, retirá-lo com segurança e sem perigo.
- (B) Deve-se ligar um dos terminais à terra para descarregar o capacitor.
- (C) Deve-se haver prudência ao pegar o capacitor com a mão, pois ele pode estar carregado e provocar descarga capaz de causar choque elétrico na pessoa.
- (D) Deve-se unir, imediatamente, os terminais do capacitor, causando a descarga de qualquer tensão residual.
- (E) Não há com o que se preocupar, pois todos os capacitores descarregam-se instantânea e completamente ao serem deixados "soltos", como nesse caso.

Questão 12

(Correta: E)

Sobre a frenagem regenerativa, assinale a alternativa correta:

- (A) A frenagem regenerativa não tem utilidade para automóveis elétricos, mesmo que sejam híbridos.
- (B) Todo conversor de frequência permite a frenagem regenerativa.
- (C) A frenagem regenerativa somente ocorre na partida direta com reversão de motores de indução, usando contator.
- (D) Todo inversor permite a frenagem regenerativa.
- (E) Somente alguns modelos de conversores de frequência e de inversores permitem a frenagem regenerativa.

Questão 13

(Correta: A)

Um equipamento elétrico monofásico deverá ser alimentado por um transformador para adequar o valor de sua tensão ao valor da tensão da rede onde será ligado, pois o valor de tensão da rede é superior ao valor da tensão do equipamento. Para esse caso, assinale a alternativa correta:

- (A) Deve-se optar pelo autotransformador, ou seja, usar um transformador de menor volume que o transformador-isolador, portanto, de menor custo, mas não evitando choque elétrico com o operador ou usuário do equipamento elétrico.

(B) Deve-se optar pelo autotransformador, ou seja, usar um transformador de maior volume que um transformador-isolador, portanto, de menor custo, evitando-se choque elétrico com o operador do equipamento elétrico.

(C) Deve-se optar pelo transformador-isolador, pois ele apresenta menor volume e menor custo que o autotransformador, além de proporcionar isolamento elétrico entre a rede e o equipamento.

(D) Deve-se optar pelo autotransformador, ou seja, usar um transformador de menor volume que um transformador-isolador, portanto, de menor custo, evitando-se choque elétrico com o operador do equipamento elétrico.

(E) Deve-se optar pelo transformador-isolador, ou seja, usar um transformador de menor volume do que um autotransformador, portanto, de menor custo, mas não evitando choque elétrico com o operador do equipamento elétrico.

Questão 14

(Correta: A)

Um resistor ôhmico, com valor de resistência elétrica igual a $10\ \Omega$ é ligado diretamente a uma fonte de corrente contínua (DC) constante e, então, dissipa potência elétrica com valor de 250 W. Em seguida, esse mesmo resistor é desconectado da fonte DC e colocado em série com um diodo ideal, sendo essa associação série de diodo e resistor alimentada por uma fonte de tensão alternada senoidal (AC), com frequência de 120 Hz. Deseja-se que, nessa condição, o resistor dissipe um valor médio de potência de 250 W. Para que essa condição seja atendida, os valores de tensão eficaz (V_{ef}) e de tensão de pico (V_p), dessa mesma fonte, devem ser, respectivamente:

- (A) $50\sqrt{2}$ e 100 V.
- (B) 70,7 V e $70,7\sqrt{2}$.
- (C) 50 V e $50\sqrt{2}$.
- (D) 100 V e $100\sqrt{2}$.
- (E) 100 V e 200 V.

Questão 15

(Correta: D)

Os tipos de resistores que têm valor de resistência identificável por código de cores são:

- (A) Resistores de torradeiras elétricas.
- (B) Potenciômetros.
- (C) Resistores para chuveiros.
- (D) Resistores de filme metálico ou de filme carbono.
- (E) Resistores de fio.

Questão 16

(Correta: B)

Um equipamento elétrico complexo, sofisticado e caro

para de funcionar subitamente e sem um motivo aparente, de forma que nenhum de seus *leds*, lâmpadas ou *displays* funciona. Em seguida, se verifica que a tomada em que se conecta seu plugue está devidamente energizada e, ainda, que a garantia do equipamento está vencida. Nessa situação é prudente:

- (A) Desmontar completamente o equipamento para identificar internamente a origem da falha, considerando que o vencimento da garantia permite a realização desse procedimento pelo próprio usuário.
- (B) Verificar a continuidade elétrica do cabo de energia que une o plugue e o interior do equipamento e, no interior, verificar se há algum fusível rompido. Não identificado o problema, acionar a assistência técnica.
- (C) Solicitar imediatamente a compra de um novo equipamento similar, considerando que o término da garantia inviabiliza procedimentos de manutenção ou reparo.
- (D) Acionar o Procon e solicitar diretamente ao fabricante a reparação do equipamento, mesmo que o período de garantia já tenha expirado.
- (E) Deixar o equipamento desligado por algumas horas e, após esse período, ligá-lo novamente para verificar se o funcionamento é restabelecido.

Questão 17

(Correta: E)

Considere uma instalação elétrica de baixa tensão, perfeitamente funcional, longamente operacional de forma satisfatória e segura e na qual se adota o esquema de aterramento elétrico TN-S, de acordo com a NBR 5410. Ao usar uma caneta de teste de energia, um eletricista nota que a lâmpada dessa caneta acende quando inserida num dos três polos de uma tomada monofásica, instalada numa parede. A partir disso, é possível concluir que:

- (A) O eletricista inseriu a caneta de teste de energia no polo correspondente ao terra da instalação monofásica.
- (B) A caneta de teste de energia está com defeito.
- (C) O eletricista não usou a caneta de teste de energia corretamente.
- (D) O eletricista inseriu a caneta de teste de energia no polo correspondente ao neutro da instalação monofásica.
- (E) O eletricista inseriu a caneta de teste de energia no polo correspondente à fase da instalação monofásica.

Questão 18

(Correta: A)

Sobre *Dip Switch*, é correto afirmar que:

- (A) É um componente eletrônico que contém vários mini-interruptores e permite configurar outros dispositivos de forma rápida, sem a necessidade de programação por software.
- (B) É um *reed* magnético, ou seja, um interruptor magnético.
- (C) É um tipo de *dimmer* utilizado na gradação da luminosidade de uma luminária.
- (D) É um tipo de circuito integrado, usado para regular tensão.
- (E) É um tipo de capacitor.

Questão 19

(Correta: D)

Em uma unidade pública, a implantação de um novo fluxo de trabalho aumentou o retrabalho. Servidores mais experientes passaram a compartilhar orientações apenas em um grupo informal de mensagens. Uma servidora recém-chegada recebe correções irônicas no chat da equipe e outro colega refaz seus documentos sem explicar os erros, para evitar atrasos. A chefia atribuiu o problema apenas à falta de domínio técnico da servidora, mas, diante do aumento dos erros e das reclamações, decide rever a condução do caso com a equipe. Considerando as relações humanas no serviço público, a medida mais adequada é:

- (A) Manter o grupo experiente como referência, concentrar nele as dúvidas da equipe, transferir a servidora recém-chegada para tarefas mais simples e avaliar o clima depois da redução do retrabalho.
- (B) Padronizar o novo fluxo em manual escrito, distribuí-lo a todos, condicionar as dúvidas a registro formal no sistema e avaliar o resultado pela queda dos índices de retrabalho.
- (C) Expor na reunião de equipe os autores das ironias, exigir retratação pública, proibir os grupos informais de mensagens e vincular novas ocorrências à avaliação individual de desempenho.
- (D) Mapear com a equipe as falhas do fluxo, definir orientação comum e apoio entre pares, dar retorno reservado sobre os comportamentos desrespeitosos e acompanhar qualidade e colaboração.
- (E) Separar os servidores envolvidos, determinar que a comunicação ocorra apenas por escrito, manter o colega como revisor permanente e tratar a interação somente diante de reclamação formal.

Questão 20

(Correta: B)

O manual de uma unidade pública estabelece que um atendimento somente pode ser registrado como concluído depois da emissão da resposta e da ciência do usuário. No fechamento mensal, parte dos processos possui parecer pronto, mas os usuários ainda não foram comunicados. Para elevar o indicador de desempenho, a chefia determina que esses processos sejam registrados como concluídos, afirmando que a comunicação ocorrerá

no dia seguinte. Assinale a alternativa que indica a conduta correta a ser adotada:

- (A) Reclassificar os processos como concluídos, pois a etapa técnica terminou, corrigindo os registros somente se a comunicação aos usuários não ocorrer no dia seguinte.
- (B) Manter os processos como pendentes, fundamentar o critério, registrar formalmente a divergência e encaminhar a situação aos canais competentes, preservando a exatidão do relatório.
- (C) Excluir temporariamente os processos do cálculo do indicador, mantendo-os no sistema, e reinseri-los no mês seguinte depois da ciência dos usuários.
- (D) Registrar os processos como concluídos e anotar no campo de observações do sistema que a comunicação aos usuários permanecia pendente na data do fechamento mensal.
- (E) Cumprir a ordem no sistema oficial, conservar uma relação paralela dos casos e comunicar a situação à Comissão de Ética após o fechamento mensal.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 14 de setembro de 2026**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, na Área do Candidato.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01s do dia 15 de setembro de 2026 e 23h59min59s do dia 16 de setembro de 2026**.

13 de setembro de 2026